

# HP LaserJet Enterprise M406dn



Malá a mocná: najmenšia tlačiareň HP Enterprise



Táto tlačiareň používa dynamické zabezpečenie, ktoré môže byť pravidelne aktualizované aktualizáciami firmvéru. Tlačiareň je určená na používanie jedine s kazetami používajúcimi originálny čip spoločnosti HP. Kazety, ktoré používajú čip nepochádzajúci od spoločnosti HP, nemusia fungovať alebo môžu prestať fungovať. Ďalšie informácie na lokalite: Ďalšie informácie sa nachádzajú na: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)

## Jednoduchá obsluha, ľahká správa

- Firmvér HP FutureSmart možno aktualizovať o najnovšie funkcie<sup>1</sup> a optimalizovať tak investíciu mnoho rokov.
- Centralizujte ovládanie tlačového prostredia pomocou softvéru HP Web Jetadmin a prispieť tak k zvýšeniu pracovnej efektivity.<sup>2</sup>
- Poľahky umožnite pracovné postupy vo všetkých zariadeniach pomocou vhodnej používateľskej skúsenosti a intuitívnych ikon ako z tabletu.
- Rýchla inštalácia tejto tlačiarene a jednoduché spravovanie nastavení zariadenia pomôžu zvýšiť efektívnosť.

## Najbezpečnejšia tlač na svete<sup>3</sup>

- Pri spustení sa automaticky kontroluje prevádzkový kód (BIOS) a v prípade ohrozenia sa opraví.
- Má certifikát Common Criteria<sup>4</sup> na neustále monitorovanie aktivity v pamäti s cieľom zistiť a zastaviť útoky v reálnom čase.
- Firmvér sa automaticky kontroluje počas spúšťania a overuje sa, či ide o autentický kód, ktorý je digitálne podpísaný HP.
- Kontrolujú sa pripojenia tlačiarene smerujúce von, aby sa zastavili podozrivé požiadavky a škodlivý softvér.
- Chránite údaje – kľúče, heslá, certifikáty a podobne – uložené v tejto tlačiarni pomocou zabudovaného modulu HP Trusted Platform Module.<sup>5</sup>

## Zvýšená produktivita na podporu pracovných tímov

- Poskytujte pracovným skupinám to, čo potrebujú pre úspech, so stovkami riešení od spoločnosti HP a tretích strán, ako aj podporou čítača kariet.
- Pomôžte zaistiť zabezpečenie dôverných informácií pomocou tlače s PIN kódom, resp. vyžadanej tlače tlačových úloh.
- Zostaňte v spojení s voliteľným príslušenstvom na bezdrôtovú tlač,<sup>6</sup> tlač Bluetooth® Low Energy a dotykovú tlač NFC.
- Tlačte priamo zo 6,9 cm (2,7") farebného displeja.

## Udržateľnosť vytvára inteligentný biznis

- Šetrite papierom od prvého spustenia. Predvolene je nastavená obojstranná tlač na automatickú úsporu.<sup>7</sup>
- Tlačte so službou HP Roam for Business len úlohy, ktoré skutočne potrebujete, a pomôžte tak znížiť plytvanie papierom a tonerom.<sup>8</sup>
- Šetrite energiou bez ohrozenia výkonu – táto tlačiareň má certifikáty ENERGY STAR® a Blue Angel.
- Odstráňte prekážky a pomôžte splniť normy súladu a prístupnosti vďaka súprave na zjednodušenie ovládania HP (ktorá obsahuje lepiace štítky s Braillovým písmom a hmatovými bodmi, prístupovú rukoväť HP a klávesnicu BigKeys LX) a kompatibilitu s asistentom na zjednodušenie ovládania HP.

## Popis príslušenstva výrobku

Zobrazená je tlačiareň HP LaserJet Enterprise M406dn

1. Výstupný zásobník na 150 hárkov
2. Predné dvierka na prístup k originálnym tonerovým kazetám HP s funkciou JetIntelligence
3. Automatická obojstranná tlač (predvolená)
4. Viacúčelový vstupný zásobník 1 na 100 hárkov
5. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
6. Farebný grafický displej s uhlopriečkou 6,9 cm
7. Pohodlný vypínač vpredu
8. Prístup k tlačovej ceste cez pravé dvierka
9. Vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia tretích strán
10. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
11. Sieťový port Gigabit Ethernet



## Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CF259A Originálna čierna tonerová kazeta HP 59A LaserJet (3000 strán)
	CF259X Originálna čierna tonerová kazeta HP 59X LaserJet s vysokou výťažnosťou (10 000 strán)
Príslušenstvo	3JN69A Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač
	4QL32A Zabezpečená čítačka HP Legic Secure USB Reader
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	D9P29A Podávač/zásobník HP LaserJet Pro na 550 listov
	X3D03A Univerzálny senzor proximítých kariet HP USB
Servis a podpora	Y7C05A Čítačka HiP2 Keystroke Reader
	U11X8E 3-ročný servis HP na nasledujúci pracovný deň pre LaserJet Enterprise M40x
	U11X9E 4-ročný servis HP na nasledujúci pracovný deň pre LaserJet Enterprise M40x
	U11XBE 5-ročný servis HP na nasledujúci pracovný deň pre LaserJet Enterprise M40x
	U11XNE 3-ročný servis HP len pre súčasti kanálov zariadenia LaserJet Enterprise M40x
	U11XQE 4-ročný servis HP len pre súčasti kanálov zariadenia LaserJet Enterprise M40x
	U11XRE 5-ročný servis HP len pre súčasti kanálov zariadenia LaserJet Enterprise M40x
U11XSPE 1-ročný pozáručný servis HP na nasledujúci pracovný deň pre LaserJet Enterprise M40x	
U11XTPE 2-ročný pozáručný servis HP na nasledujúci pracovný deň pre LaserJet Enterprise M40x	
U11YOPE 1-ročný pozáručný servis HP len pre súčasti kanálov zariadenia LaserJet Enterprise M40x	
U11XPPE 2-ročný pozáručný servis HP len pre súčasti kanálov zariadenia LaserJet Enterprise M40x	

## Technické špecifikácie

Model	HP LaserJet Enterprise M406dn
Číslo produktu	3PZ15A
Funkcie	Tlač
Ovládací panel	6,85-palcový farebný nedotýkový ovládací panel s 24 klávesmi
<b>Tlač</b>	
Technológia tlače	Laser
Rýchlosť tlače <sup>1</sup>	Čiernobiely (A4, normálna kvalita): Až 38 str./min (predvolené); Až 40 str./min (vysokorychlostný režim HP); Čiernobiely (A4, obojstranne): Až 31 obr./min.;
Výstup prvej strany <sup>2</sup>	Čiernobiely (A4, z režimu pohotovosti): S rýchlosťou až 6,5 sekundy; Čiernobiely (A4, z režimu spánku): Už za 8,8 s;
Rozlíšenie tlače	Čiernobiely (najvyššia kvalita): Až 1 200 × 1 200 dpi; Technológia: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;
Mesačná záťaž	Až 100 000 strán A4; <b>Odporúčany mesačný objem strán:</b> 900 až 4 800 strán
Funkcie inteligentného softvéru tlačiarne	Ukážka tlače, obojstranná tlač, tlač viacerých strán na jeden hárok (2, 4, 6, 9, 16), zoradenie, vodoznak, uloženie tlačových úloh, ľahko prístupný port USB
Štandardné tlačové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5, emulácia HP PostScript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Písma a typy písem	105 interných písem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písem škálovateľných v emulácii HP PostScript úrovne 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); riešenia ďalších písem sú k dispozícii cez pamäťové karty flash tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú k dispozícii na adrese <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Oblasť tlače	<b>Tlačové okraje</b> Horný: 2 mm, Dolný: 2 mm, ľavý: 2 mm, Pravý: 2 mm; Maximálna oblasť tlače: 212 x 352 mm
Duplexná tlač	Automaticky (predvolené)
Rýchlosť procesora	800 MHz
<b>Konektivita</b>	
Štandardné	1 hostiteľský vysokorychlostný port USB 2.0; 1 vysokorychlostný port USB 2.0 pre zariadenia; 1 sieťový port Gigabit Ethernet 10/100/1000T
Voliteľné	Príslušenstvo HP Jetdirect LAN 8FP31A; Príslušenstvo HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení bezdrôtového hardvérového príslušenstva. Dvojčíslovaná bezdrôtová stanica a funkcia Wi-Fi Direct sú dostupné s príslušenstvom HP Jetdirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač 3JN69A
Možnosť mobilnej tlače <sup>3</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Tlač cez NFC (voliteľná); Certifikácia Mopria™; Tlač cez Wi-Fi® Direct; Podpora funkcie ROAM na jednoduchú tlač; Tlač pomocou funkcie PrinterOn
Podporované sieťové protokoly	Cez zabudované sieťové riešenie: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tlač: Režim priamej tlače cez port 9100 TCP-IP, LPD, tlač prostredníctvom webových služieb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Zisťovanie: SLP, Bonjour, zisťovanie webových služieb; Konfigurácia IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuálne), IPv6 (bezstavové pripojenie – lokálne a cez smerovač, stavové cez DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Zabezpečenie: SNMPv3, správa certifikátov SSL, IPSec (IKEv1 a IKEv2), brána firewall, 802.1x
Sieťové možnosti	Áno, prostredníctvom vstavaného (štandardného) ethernetového tlačového servera HP Jetdirect, ktorý podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora 802.3az (EEE) na rozhraniach Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (štandardne); Bezdrôtová sieť 802.11a/b/g/n (voliteľné); Druhý port Ethernet (voliteľné).
Pevný disk	Nevzťahuje sa na tento produkt
Pamäť	Štandardné: 1 GB ;Maximum: 1 GB
<b>Manipulácia s médiami</b>	
Počet zásobníkov papiera	Štandardné: 2 ;Maximum: 3
Typy médií	Papier (obyčajný, EcoEFFICIENT, ľahký, ťažký, kancelársky, farebný, predtlačný, preddierovaný, recyklovaný, drsný); Obálky; Štítky
Veľkosť médií	<b>Vlastné (metrické jednotky):</b> Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 105 x 148 až 216 x 356 mm; Voliteľný zásobník: 105 x 148 až 216 x 356 mm <b>Podporované (metrické):</b> Zásobník 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, obálky (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Vlastné: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 až 216 x 356 mm; Voliteľný zásobník 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 až 216 x 356 mm

Model	HP LaserJet Enterprise M406dn
Číslo produktu	3PZ15A
Manipulácia s médiami	<b>Štandardný vstup:</b> Zásobník 1 na 100 hárkov, vstupný zásobník 2 na 250 hárkov <b>Štandardný výstup:</b> Výstupný zásobník na 150 hárkov <b>Voliteľný vstup:</b> Voliteľný tretí zásobník na 550 hárkov
Hmotnosť médií	Zásobník 1: 60 až 175 g/m <sup>2</sup> ; Zásobník 2, voliteľný zásobník 3 na 550 hárkov: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
Vstupná kapacita	<b>Zásobník 1:</b> Listy: 100; obálky: 10 <b>Zásobník 2:</b> Listy: 250 <b>Zásobník 3:</b> Listy: 550 (voliteľné) <b>Maximum:</b> Až 900 hárkov (s voliteľným zásobníkom na 550 hárkov)
Výstupná kapacita	<b>Štandardné:</b> Až 150 listov Obálky: Až 10 obálok <b>Maximum:</b> Až 150 listov
Kompatibilné operačné systémy	Klientske operačné systémy Windows (32-/64-bitové): Win 10, Win 8.1, Win 7 Ultimate; Mobilný operačný systém: iOS, Android; Mac: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Samostatný ovládač tlačiarne PCL6: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) – používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy, Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS; Podporované operačné systémy: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
Kompatibilné sieťové operačné systémy	Windows Server 2008 R2 64-bitový, Windows Server 2008 R2 64-bitový (SP1), Windows Server 2012 64-bitový, Windows Server 2012 R2 64-bitový, Windows Server 2016 64-bitový, Windows Server 2019 64-bitový, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint; Certifikačný Citrix Ready Kit: Až po Citrix Server 7.18, ďalšie informácie nájdete na stránke <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: Ďalšie informácie nájdete na stránke <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Ďalšie informácie nájdete na stránke <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ; Klientske operačné systémy Windows (32-/64-bitové): Win 10, Win 8.1, Win 7 Ultimate; Mobilné operačné systémy: iOS, Android, Mac – Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Samostatný ovládač tlačiarne PCL6: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , zadajte názov produktu a vyhľadajte, kliknite na používateľské príručky, zadajte názov produktu a vyhľadajte používateľskú príručku, vyhľadajte výraz „(názov produktu) – používateľská príručka“, hľadajte v časti pre podporované operačné systémy, Ovládače tlačiarne UPD PCL6/PS; Podporované operačné systémy: Ďalšie informácie o podporovaných operačných systémoch nájdete na stránke <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
Minimálne systémové požiadavky	<b>Windows:</b> 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvère nájdete na stránke <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB voľného miesta na disku, pripojenie na Internet alebo port USB, internetový prehliadač. Ďalšie požiadavky operačného systému na hardvère nájdete na stránke <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
Obsahuje softvér	Softvérové riešenia nie sú súčasťou balenia, sú k dispozícii iba na stránke <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> alebo <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>
Správa zabezpečenia	Správa identít: Overovanie pomocou protokolu Kerberos, LDAP autentifikácia, 1000 používateľských kódov PIN, možnosť použitia pokročilých možností overenia od spoločnosti HP alebo tretích strán (napr. čítačky odznakov); Sieť: IPsec/firewall s certifikátom, vopred zdieľaný kľúč, overenie pomocou protokolu Kerberos, podporuje konfiguračný modul WJA-10 IPsec, overenie 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, certifikáty HTTPS, zoznam riadenia prístupu; Údaje: Šifrovanie uloženého priestoru, šifrované PDF a e-mail (používa overené kryptografické knižnice FIPS 140 od spoločnosti Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), šifrované poverenia; Zariadenie: Bezpečné spustenie HP Sure Start (kontrola integrity systému BIOS s možnosťou samoliečby), detekcia narušenia (neustále monitorovanie útokov v zariadení), overovanie vstupných údajov (načíta sa iba známy overený kód), integrovaný modul Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, otvor pre bezpečnostný zámok, vypínanie portu USB; Správa zabezpečenia: Kompatibilita so softvérom HP JetAdvantage Security Manager, hlásenia v systémových denníkoch týkajúce sa zabezpečenia zariadenia sa spracúvajú a sú prístupné v nástrojoch SIEM ArcSight a Splunk
Správa tlačiarne	HP Printer Assistant, softvér HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (súčasť softvéru HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (súčasť softvéru HP WebJetAdmin), súprava zdrojov pre správcov tlačiarne pri univerzálny tlačový ovládač HP (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
<b>Rozmery a hmotnosť</b>	
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	<b>Minimálne</b> 381 x 357 x 220 mm; <b>Maximum:</b> 381 x 781 x 241 mm (úplne otvorená tlačiareň)
Rozmery balenia (š x h x v)	443 x 278 x 464 mm
Hmotnosť tlačiarne	Približne 8,5 kg
Hmotnosť balenia	11,37 kg
Prevádzkové prostredie	<b>Teplota:</b> 15 až 32,5 °C <b>Vlhkosť:</b> 10 až 90 % relatívnej vlhkosti
Podmienky skladovania	<b>Teplota:</b> -20 až 40 °C
Akustika	<b>Emisie akustického výkonu:</b> 6,5 B(A) rýchlosťou 38 obr./min <b>Emisie akustického tlaku:</b> 54 dB(A) rýchlosťou 38 obr./min
Napájanie	<b>Požiadavky:</b> 220 až 240 V stried. prúdu (+/-10 %), 50/60Hz (+/-3 Hz) (bez duálneho napätia, napájací zdroj sa líši v závislosti od čísla dielu s číslom kódového identifikátora voliteľného vybavenia); <b>Spotreba:</b> 531 W (aktívna tlač), 8,1 W (pripravená), 1,2 W (spánok), 0,07 W (automatické vypnutie/ručné zapnutie), 0,07 W (ručné vypnutie); <b>Bežná spotreba elektrickej energie (TEC)<sup>4</sup>:</b> Blue Angel: 1,189 kWh/týždeň; Energy Star 3.0: 0,462 kWh/týždeň; <b>Typ napájania:</b> Interný (vstavaný) zdroj napájania;
Technológie s funkciami na šetrenie energie	Technológia HP Auto-On/Auto-Off; technológia okamžitého nábehu-HU; okamžité kopírovanie
Certifikáty <sup>5</sup>	CISPR 22:2008 (medzinárodná norma) trieda A, CISPR 32:2012 (medzinárodná norma)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (medzinárodná norma)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Ďalšie schválenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín. Blue Angel RAL-UZ 205; CECP; Certifikácia ENERGY STAR®; EPEAT® Silver <b>Kompatibilita s technológiou Blue Angel<sup>6</sup></b> Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – zaručené iba pri používaní originálneho spotrebného materiálu HP
Krajina pôvodu	Vyrobené na Filipínach
Obsah balenia <sup>7</sup>	Tlačiareň HP LaserJet Enterprise M406dn; Originálna čierna tonerová kazeta HP LaserJet (približne 3 000 strán); Úvodná príručka; 1 napájací kábel
Záruka	Jednoročná oprava u zákazníka, telefónická podpora 24 hodín denne/7 dní v týždni

## Poznámky

- <sup>1</sup> Niektoré funkcie sprístupnené prostredníctvom budúcich inovácií firmvéru HP FutureSmart nemusia byť dostupné v starších zariadeniach, napríklad ak fyzické vlastnosti produktu obmedzujú funkčnosť novej funkcie.
- <sup>2</sup> Aplikácia HP Web Jetadmin je bezplatná a k dispozícii na stiahnutie z adresy <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>3</sup> Najpokročilejšie zabudované funkcie zabezpečenia od spoločnosti HP sú k dispozícii v zariadeniach HP Managed a Enterprise s firmvérom HP FutureSmart 4.5 alebo novším. Tvrdenie je založené na výskume spoločnosti HP, ktorý sa týkal funkcií konkurenčných tlačiarň danej triedy zverejnených v roku 2019. Iba spoločnosť HP ponúka kombináciu funkcií zabezpečenia na automatické zisťovanie, zastavenie a zotavenie sa z útokov pomocou reštartovania s vlastnou opravou, a to v súlade s pokynmi NIST SP 800-193 pre kybernetickú odolnosť zariadenia. Zoznam kompatibilných produktov nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>4</sup> Certifikácia tretej strany založená na požiadavkách normy ISO/IEC 15408 pre vyhodnocovanie zabezpečenia informačných technológií Common Criteria podľa stavu v máji 2019. Certifikácia platí pre zariadenia HP Managed a Enterprise s firmvérom HP FutureSmart 4.5.1 alebo novším. Ďalšie informácie: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>5</sup> Na použitie modulu HP Trusted Platform Module sa môže vyžadovať inovácia firmvéru.
- <sup>6</sup> Výkon bezdrôtového pripojenia závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.
- <sup>7</sup> V závislosti od nastavenia v danej krajine.
- <sup>8</sup> Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať aktualizáciu firmvéru a voľiteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.

## Technické špecifikácie zrieknutie

- <sup>1</sup> Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovacích dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- <sup>2</sup> Merané v súlade s normou ISO/IEC 17629. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Presná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
- <sup>3</sup> Niektoré zariadenia môžu na aktiváciu funkcie HP Roam vyžadovať inováciu firmvéru a voľiteľné príslušenstvo pridávajúce funkciu signalizácie technológie Bluetooth® Low Energy (BLE). Zákazník si môže zakúpiť príslušenstvo HP JetDirect 3100w pre BLE/NFC/bezdrôtovú tlač alebo RadBeacon USB. Môže sa vyžadovať predplatné. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>4</sup> Hodnotenie typickej spotreby elektriny (TEC) predstavuje typické množstvo elektriny spotrebované produktom počas 1 týždňa merané v kilowatthodinách (kWh).
- <sup>5</sup> Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke <http://www.epeat.net>.
- <sup>6</sup> Požiadavky na napájanie vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. Hodnota Energy Star je založená na meraní zariadenia s napätím 115 V a 230 V v prípade metódy Blue Angel.
- <sup>7</sup> Informácie o výťažnosti kazety dodanej s tlačiarňou nájdete na stránke <http://www.hp.com/go/toneryield>. Hodnoty výťažnosti sú merané v súlade s normou ISO/IEC 19752 pri nepretržitej tlači. Skutočná výťažnosť sa výrazne líši v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov.

